FAVOUR

USER GUIDE

PROTECH T2617

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

- 1100 LUMENS
- 24H
- WHITE LED - HIGH
- WHITE LED - MEDIUM
- WHITE LED - LOW
- WHITE LED - 8Hz FLASHING
- CHARGING STATUS INDICATOR
- 1000M BEAM THROW
- IP67 IP67 DUSTPROOF & WATERPROOF
- 1M DROP IMPACT

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
TURBO	1100 Lumens	267200cd	1030m	1.5h		
HIGH	650 Lumens	158400cd	795m	6h		
MED	300 Lumens	68600cd	520m	14h	✓	✓
LOW	100 Lumens	25900cd	320m	24h		
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	8h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.
Remark: The measurement in above table is tested by 7.4V 2600mAh Li-polymer rechargeable battery.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

1. Unscrew end cap and remove rechargeable battery barrel or old alkaline batteries from the unit.
2. Insert a charged battery pack or three new 1.5V C alkaline batteries according to the polarity labels.
3. Replace end cap back on.



HOW TO RECHARGE

When the handheld becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the battery as soon as possible.

Battery Type 1 x 7.4V 2600mAh Li-ion Rechargeable Battery Pack (Be sure to use manufacturer's replacement battery, part no. RB0127)
Charging Time 6hrs [DC12V 1A Input]

1. Open the charge jack cover.
2. Connect the lead from the adaptor to the charge jack of handheld.
3. Connect the adaptor to an appropriate power source.
4. The Red LED indicator will light up to indicate charging has started. The Green LED indicator will light up when the battery has been fully charged.
5. Close the charge jack cover.



ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- IP4: 4 CreeWhite LED - Up to 1100 Lumens
- 1000-meter Extreme Long Beam for Night Searching Missions
- Four Operation Modes Switch: LOW, MED, HIGH, TURBO & 8Hz FLASHING
- Dual Fuse Circuit - Reverse Attack Low Rechargeable Battery Pack (Included) or 3pcs C Size Alkaline Batteries (Not Included)
- Three Pieces Rechargeable DC12V Adaptor
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charging or Over-discharging
- Replaceable Rechargeable Battery Packs as Backup Power
- Anti-Rolling Design
- Anti-Solid Protection
  - 7m Drop-proof
  - IP67 Dustproof & Waterproof

OPERATION
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
(Long press 1.5sec for BLUE FLASHING)
(Press OFF if stays at strobe over 5 seconds)

Never look into the light or point it on other people as it may cause permanent injury to human eyes.
Never store the flashlight ON unattended as it may generate extreme heat and cause fire.
Always remove the end cap 2 turns to prevent accidental activation before storage & transportation.

BATTERY TYPE
1 x 7.4V 2600mAh Li-ion Rechargeable Battery* Pack (Included) or 3 x 1.5V C Alkaline Batteries (Not Included)

To keep rechargeable battery alive, distributors should recharge the product every 6 months after production.
Users should recharge the product every 3 months if it is not being used for a long time.
The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.

CHARGING INFO
Ultra Charging Time (DC12V 1A Input)
Red LED ON - Charging
Green LED ON - Fully Charged
Red & Green LED FLASHING - Charging Error
(Auto Off when handheld is being charged)
(Ensure the battery is installed properly)
(Ensure the DC12V is plugged in properly)

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~60% Capacity after 500 cycles)

BATTERY POWER INDICATOR
Shows Battery Power after handheld is being turned ON.
Green LED ON - High Power
Red LED ON - Medium Power
Red LED FLASHING - Low Power

BULB TYPE
1 x 8W L Hi Cree White LED

ACCESSORIES
DC12V 1A Adaptor (Included)
Manual/Catalogue (Included)

SIZE
Ø87mm x 264mm

WEIGHT
770g (With Battery)

BULB REPLACEMENT
LED lower model is not replaceable.

IMPORTANT WARNING
- Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time, to recharge it after use.
- The battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the battery charging status (with charger connected) continuously for more than four days, as this may cause a reduction in battery efficacy.
- Overheat (auto off automatically when it is in charging status (with power connected).
- In preparation for unexpected battery outage, we recommend you to carry a spare charged battery.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- It is advisable to add the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition.
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle the unit or battery.
- Reverse charging is not acceptable.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of the handheld.
- Never leave the unit in extremely high temperatures when charging.
- Use battery or adverse condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharge.
- Battery should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- 1 LED IP: 4 HI Cree bianco/rosso a 1100 Lumens
- Faisceau di luce Ultra 1000 metri per operazioni notturne
- Quattro alternanze funzionali con 4 modalità: bassa, media, alta, turbo e 8Hz lampeggiante
- Circuito di carica/ricarica sia con batteria ricaricabile (inclusa) o 3 batterie C (available (Non Inclusa)
- Carica diretta/cari adattatore DC12V
- La protezione del circuito previene la batteria dalla carica o scariccarica
- Batteria ricaricabile/sostituibile per avere energia di scorta
- Forma antirollio dell'attrezza
- Protezione ultra-robusta
  - Prova di caduta 7m
  - Resistente alla polvere all'acqua IP67

FUNZIONAMENTO
BASSA > MEDIA > ALTA > TURBO > OFF
(Premere per 1.5 sec per il lampeggiante BLU)
(Premere off se si rimane in qualsiasi modalità oltre 5 sec)

Non guardare mai la luce o puntarla su altre persone per evitare permanente danni alla vista.
Non lasciare mai accesa questa torcia perché potrebbe generare calore estremo e causare un incendio.
Assicurarsi sempre 2 giri del tappo terminale per prevenire l'attivazione accidentale prima di riporsi o trasportarlo.

TIPO DI BATTERIA
1 batteria* ricaricabile Li-ion 7.4V 2600 mAh (Inclusa) o 3 x 1.5V alkaline (Non Inclusa)

Per mantenere una buona efficienza della batteria è consigliabile per il distributore ricaricare il prodotto ogni 6 mesi dalla produzione. È consigliabile per l'utilizzatore ricaricare la batteria ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo. La batteria raggiungerà la piena efficienza solo dopo diversi cicli/consequtivi di carica e discarica.

INFORMAZIONI DI CARICA
Tempo di ricarica ultra (DC12V 1A adattatore)
LED rosso ON - In Carica
LED verde ON - Carica Completata
LED rosso e verde lampeggiante - Errore di carica
(Accensione automaticamente off quando si tenerà in stato di carica)
(Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.)
(Assicurarsi che il cavo USB sia inserito correttamente.)

CICLI VITALI DELLA BATTERIA
500 cicli (Mantenerà ~60% della capacità dopo 500cicli)

INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA
Indica la capacità di carica quando in posizione ON
LED verde ON - Capacità Alta
LED rosso ON - Capacità Media
LED rosso lampeggiante - Capacità Bassa

TIPO DI LED
1 LED 8W L Hi Cree bianco

ACCESSORI
Adattatore DC12V 1A (Inclusa)
Cinghia di trasporto (Inclusa)

DIMENSIONE
Ø87mm x 264mm

PESO
770g (Con Batteria)

SOSTITUZIONE LAMPADA
Il LED non necessita di sostituzione

AVVERTENZE
- Ricaricare la batteria ricaricabile ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo e ricaricarla dopo l'uso.
- La batteria ricaricabile raggiungerà una piena performance solo dopo alcuni cicli di carica e scarica.
- Non lasciare la batteria ricaricabile nello stato di carica (collegata alla ricarica) continuamente per più di 5 giorni, poiche questo potrebbe causare una riduzione dell'efficienza della batteria.
- L'attrezza si posiziona nell'autostaff automaticamente quando la carica con alimentazione attiva inserita.
- Per prevenire un inaspettato rimanete funzionamento della batteria, si raccomandiamo di portare con voi una batteria di ricambio.
- Caricare la batteria prima dell'uso anche se la batteria è consegnata in uno stato di carica.
- È consigliabile utilizzare l'attrezza di tanto in tanto per mantenere l'attrezza in buone condizioni.
- Non gettare la batteria nel fuoco o tentare di aprire o qualsiasi condizione.
- La carica inversa della batteria ricaricabile non è accettabile.
- Non mettere la batteria in corto circuito in quanto potrebbe provocare danni alla batteria stessa.
- Non inserire oggetti metallici esterni nel punto di carica della torcia.
- Non lasciare mai la batteria esposta ad alte temperature durante la carica.
- l'uso dell'attrezza in condizioni estreme può pregiudicare il ciclo della stessa, come temperature esterne, cicli prolungati di carica e scarica.
- È consigliabile riporre la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi di utilizzare parti di ricambio originali.

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- LED Cree XP-L HI blanc - Jusqu'à 1 100 lumens
- Faisceau portant à 1 000 mètres pour les missions de recherche nocturnes
- Quatre modes d'éclairage: 4 modes: LOW, MED, HIGH, TURBO et CLIGNOTEMENT 8Hz
- Circuit d'alimentation double - fonctionnement une batterie Li-ion rechargeable (Fournie) (Ou 3 piles alcalines C (Non Fournies)
- Prise de recharge directe par adaptateur DC 12V
- Protection du circuit pour éviter la surcharge ou la décharge excessive
- Batterie rechargeable remplaçable comme alimentation de secours
- Conception anti-roulement
- Protection ultra-résistante
  - Résiste à une chute d'1 mètre
  - Résiste à la poussière et à l'eau(IP67)

FONCTIONNEMENT
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
(Pression longue 1.5sec pour CLIGNOTEMENT BLE)
(Appuyer sur OFF si en mode encrénché pendant plus de 5 secondes)

Ne regardez jamais directement la lumière ou ne la pointez sur d'autres personnes, cela peut causer des blessures oculaires irréversibles.
Ne laissez jamais la mini-cigarettes allumé sans surveillance, car celui-ci peut produire une chaleur extrême et déclencher un incendie.
Serrez au moins 2 tours de l'embout de l'appareil pour éviter l'activation accidentelle due à la fuite stockage et/ou transport.

TYPE DE BATTERIE
Batterie rechargeable 7.4V 2600mAh Li-ion* (Comprise) Ou 3 piles 1.5V C alcalines (Non Comprises)

Pour que la batterie rechargeable reste opérationnelle, les distributeurs doivent recharger le produit tous sles 6 mois après production.
Les utilisateurs doivent recharger le produit tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
La batterie rechargeable ne sera maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.

INFOS RELATIVES AU CHARGEMENT
Temps de charge de 6 heures (DC12V1A)
Diode rouge ON - en charge
Diode verte ON - charge
Diode clignotante rouge et verte - erreur de chargement
(Extinction automatique lorsque la lampe torche est en charge)
(Assurez-vous que la batterie est installée correctement.)
(Ensuren-vous que le câble USB est branché correctement.)

CYCLES DE LA BATTERIE
500 cycles (Réserve ~60 % de capacité/après 500 cycles)

INDICATION DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE
Indique l'état de la batterie lorsque la lampe torche est allumée.
Diode verte ON - grande autonomie
Diode rouge ON - autonomie moyenne
Diode rouge Clignotante - Niveau autonomie faible

TYPE D'AMPOULE
1 x LED Cree XP-L HI Blanc

ACCESSOIRES
Adaptateur DC 12V 1A (Fourni)
Sangle polyvalente (Fournie)

TAILLE
Ø87mm x 264mm

POIDS
770g (avec Pile)

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
LED n'y a jamais besoin d'être remplacé.

/ ATTENTION
- Recharger la lampe torche tous les 3 mois si elle n'est pas utilisé(pendant une long ue période, ou recharger-la après utilisation.
- La batterie rechargeable ne sera maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.
- Ne laissez pas la batterie en charge continue (connecté au chargeur) plus de 4 jours, car cela peut nuire à son efficacité.
- La lampe torche s'éteint automatiquement lorsqu'elle est en charge (lorsqu'elle est branchée).
- Pour éviter toute coupure inattendue, nous vous recommandons d'emporter une batterie de rechange chargée.
- Chargez-la avant utilisation, bien que la batterie soit livrée chargée.
- Il est recommandé(d'utiliser l'appareil de temps à autre pour l'entretenir entier ENT.
- Ne pas jeter l'appareil dans le feu ni ne le démonter ni la batterie.
- Ne charge inverse n'est pas autorisée.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Cela peut l'endommager de manière permanente.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le port d'recharge de la lampe torche.
- Ne passez pas appareil à des températures extrêmes pendant le chargement.
- L'utilisation de batteries dans des conditions extrêmes peut affecter leur durée de vie (température extrêmes, cycle profond, surcharge/décharge excessives).
- Les batteries doivent être rangées dans un endroit propre et sec.
- Utiliser des pièces de rechange d'origine.

IACHTUNG
- Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, oder laden Sie ihn nach Gebrauch wieder auf.
- Der Akku erreicht erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
- Lassen Sie die Batterie NICHT länger als fünf Tage ununterbrochen am Ladeadapter (bei angeschlossenem Strom), da dies zu einer Verringerung der Batterieleistung führen kann.
- Im Voraus empfehlen wir, einen zusätzlichen ent, wenn sie sich im Lieferzustand befindet (mit angeschlossener Stromversorgung).
- Zur Vorbereitung gegen unerwarteten Batterieabschaltung empfehlen wir Ihnen, eine Ersatzbatterie dabei zu haben.
- Ein Batterie wird in einem vorgegebenen Zustand geliefert, trotzdem empfehlen wir Ihnen die Batterie vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.
- Es empfiehlt tasch, das Gerätvon Zeit zu Zeit zu verwenden, um die Funktion zu erhalten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder Batterien zu entsorgen. Wenn Sie Gerätnicht nicht in offenes Feuer.
- Umkehr-Ladung ist nicht akzeptabel.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie kommen.
- Stecken Sie niemals fremde metallische Gegenstände in die Ladebuchse der Taschenlampe.
- Setzen Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs extrem hohen Temperaturen aus.
- Der Betrieb oder ungünstige Akkus können Auswirkungen haben (zu Lebenszeit von beeinträchtigen, z. B. extreme Temperaturen, extrem überladene oder übermäßig entladene Akkus.
- Die Batterie sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Verwenden Ersatzteile/Akku
- Original-Ersatzteile des Herstellers.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- Modle XP-L HI Cree LED – bis zu 1100 Lumen
- 1000 Meter - extrem große Leuchtweite für Nacht- & Such -Einsätze
- Vier Betriebsmodi: Niedrig, Schalter: NIEDRIG, HEDIUM, HOCH, TURBO & 8Hz Blinklicht
- Dual-Sicherungsgerät - Auf entweder mit Lithium-Ionen-Akku (Inkludiert) oder 3 Stück Alkaline Batterien Größe C(Baby) (nicht enthalten)
- Direkt-Anschlüsse Aufladung mit DC 12V Adapter
- Schutzfunktionen zur Verhinderungvon Batterie Überladung oder Tief Entladung
- Austauschbarer Akku als Backup-Stromversorgung
- Anti-Rolling Design
- Ultra-robuste Schutz
  - Fallsicher (1 m Fallhöhe)
  - Staub- und wasserdicht (IP67)

BETRIEB
NIEDRIG > MEDIUM > HOCH > TURBO > AUS
(Drücken für 1.5 Sekunden für Blic Blinklicht)
(Drücken Sie AUS, wenn Sie länger als 5 Sekunden in einem Betriebsmo Modus blicken)

Schauen Sie niemal niemal in das Licht oder richten Sie es auf andere Personen, da dies zu bleibenden Verletzungen der menschlichen Augen führen kann. Lassen Sie eine Taschenlampe niemals unbeaufsichtigt, da sie extrem HEiße entwegen und Feuer verursachen kann. Lassen Sie die Tiefkappe stets um 2 Umdrehungen, um eine versehentliche Aktivierung bei Lagerung oder Transportzu vermeiden.

BATTERIETYP
1 x 7.4V2600mAh Li-ion wiederaufladbare Batterie* (Enthalten) oder 3 Stück Alkaline Batterien Größe C(Baby) (Nichtinkluded)

Für Erhaltung der Akku-Kapazität, sollten Händler das Produkt alle 6 Monate nach der Produktion aufladen.
Benutzer sollten das Produkt mindestens alle 3 Monate aufladen, wenn es für längere Zeit nicht verwendet wird.
Der Akku erreicht erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.

BATTERIESTATUSANZEIGE
6 Stunden Ladezeit (DC12V 1A Eingang)
Rote LED leuchtet – Akku lädt
Grüne LED leuchtet – Akku voll geladen
Rote & Grüne LED blinken – Fehler beim Aufladen
(Automatisches Ausschaltung wenn die Taschenlampe ceksteuerungt)
(Stellen Sie sicher dass die Batterie richtig eingelegt ist)
(Stellen Sie sicher dass das USB Kabel ordnungsgemäß eingesteckt ist.)

BATTERY LEBENSDAUER
500 Zyklen (reminiscence ~ 60% Kapazität nach 500 Zyklen)

BATTERIEST ANDSANZEIGE
Zeigt den Batterie-Status nach dem Einschalten Grüne LEDAN – Volle Ihrer Leistung
Rote LEDAN – Mittlere Ihrer Leistung
Rote LEDBLINKT – Geringe Ihrer Leistung

LEUCHTMITTEL
1 x wide 8W L Hi Cree LED

ZUBEHÖR
DC12V 1A Lade-Adapter (Enthalten)
Umhängeriemen (Enthalten)

GRÖßE
Ø87mm x 264mm

GEWICHT
770g (Inclusive Akku)

AUSTAUSCH DER LEUCHTMITTEL
Die LED hier eines nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- LED blanca Cree XP-L HI. Hasta 1100 Lumens
- Haz de luz extremadamente largo(1000 metros) para Misiones de búsqueda nocturna
- Cuatro modos de funcionamiento: Baja intensidad, Media intensidad, Alta intensidad, Turbo y parpadeo 8Hz
- Circuito con fusiones con 2 baterías de energía Tiene una batería recargable Li-on (Incluida) como con 3 pilas alcalinas tamaño C (No incluidas)
- Recarga directa mediante el adaptador DC12V
- Protección del circuito que evita sobrecargas y excesos de descarga
- Batería recargable remplazable de repuesto
- Diseño anti rodar
- Carcasa protectora muy sólida y resistente
  - Resiste caídas desde 7m
  - Antiglobo e impermeable IP67

FUNCIONAMIENTO
Baja intensidad > Media intensidad > Alta intensidad > Turbo > Apagado
(Mantenga pulsado durante 1.5 seg para parpadeo 8Hz)
(Pulse el botón de apagado durante 5 segundos si se encuentra en cualquiera de las modos)

Nunca mire de la luz o la apunte a otras personas, y jamás puede causar lesiones permanentes a los ojos humanos.
Nunca deje encendiendo encendido sin supervisión ya que puede generar calor extremo y provocar un incendio.
Apriete siempre la tapa del extremo 2 vueltas para evitar la activación accidental cuando se guarda o transporta.

TIPO DE BATERÍA
1 batería* recargable Li-ion 7.4V 2600mAh (Incluida) o 3 Pilas de 1.5V C (No Incluidas)

Para mantener las pilas recargables, el distribuidor debe cargar el producto a los 6 meses de su producción. Los usuarios deberían recargar el producto cada 3 meses, si no se usa durante un largo periodo de tiempo. La batería recargable alcanzará el rendimiento completo tdi después de unos ciclos/consequtivos de carga y descarga.

INFORMACIÓN DE LA CARGA
Tiempo de carga de (DC12V 1A conector)
LED rojo encendido - Cargando
LED verde encendido - Carga completada
LED rojo y verde parpadeando - Error de carga
(Apagado automáticamente cuando se está cargando)
(Asegúrese que la batería está instalada correctamente.)
(Asegúrese que el cable USB se ha insertado correctamente.)

CICLO DE LA BATERÍA
500 ciclos (Conserva aprox. El 60% de su carga después de 500 ciclos)

INDICADOR DE POTENCIA DE LA BATERÍA
El indicador de la batería muestra la capacidad de la batería cuando se encuentra
LED verde encendido - Alta Intensidad
LED rojo encendido - Intensidad Media
LED rojo parpadeando - Baja intensidad

TIPO DE BOMBILLA
1 LED Cree XP-L HI

ACCESORIOS
Adaptador DC12V 1A (Incluido)
Correa de transporte (Incluida)

DIMENSIONES
Ø87mm x 264mm

PESO
770g (Con Batería)

CAMBIO DE LA BOMBILLA
La LED ya no necesita ser sustituida

IATENCIÓN
- Cargue la batería cada 3 meses si no se usa durante periodo largo de tiempo, o recárgela después de usar.
- La batería alcanzará su pleno rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.
- No deje la batería cargando continuamente durante más de 5 días. Esto puede reducir la eficacia de la batería.
- La linterna se apagará automáticamente mientras se carga.
- Para evitar una pérdida de energía, recomendamos llevar una batería de recambio, por si ocurriera falta de funcionamiento inesperado.
- Cargar antes de usar, aunque la cuando se entregue tenga parte de carga.
- Es recomendable usar la unidad de vez en cuando para mantenerla en buenas condiciones.
- No deje la unidad en el fuego ni la desarme bajo ningún concepto.
- Prohibido cargar inversamente.
- No ponga en cortocircuito la batería, pues dañaría en dicha batería.
- Nunca introduzca objetos metálicos no curiosos en el cargador.
- Nunca deje a la unidad en altas temperaturas enquatocarrera.
- El uso dos baterías en condiciones extremas, tals como temperaturas extremas, ciclos largos, o carga ne descarga excesivas, pueda afectar a vida útil de batería.
- Las baterías deberán ser arrumaneadas en locals frescos secos.
- Asegurar no ponga repuestos suspecesdo fabricante.

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED branco Cree XP-L HI Alto. 1 100 lumens
- Feixe de luz longo alcance (1000 Metros para missões de pesquisas de noite
- Quatro modos de iluminação: Baixa intensidade, intensidade média, intensidade alta, piscada
- Circuito com dupa fusões de alimentação: Bateria recarregável (Lion (Incluída) e 3 pilhas alcalinas tamanho C (Não Incluídas)
- Carga directa por adaptador DC12V
- A protecção do circuito protege a bateria de sobre-carga e sobre descarga
- Bateria recarregável adicional
- Desenho anti-rolagem
- Protecção sólida e eficaz
  - Resistente a quedas até 1m
  - A prova à água e à poeira do pacto IP67

FUNCIONAMENTO
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
(Pressione prolongada 1.5s sec para PISCADA Azul)
(Prima OFF ou permanece em qualquer modo mais de 5 s)

Nunca olhe para a luz ou aponte para outras pessoas, pois ocasiona causar danos permanentes aos olhos humanos.
Nunca deixe a lanterna acesa sem vigilância, pois pode gerar calor extremo e causar incêndio.
Sempre solte a tampa 2 voltas para evitar a ativação acidental antes de armazenamento ou transporte.

TIPO DE BATERIA
Baterias* recarregável 7.4V 2600mAh Li-ion o 3 pilhas alcalina C 1.5V

Para manter a bateria recarregável em bom estado, os distribuidores devem recarregar o produto a cada 6 meses após a produção. Os usuários devem recarregar o produto a cada 3 meses se não estiver sendo usa período em longo prazo. A bateria recarregável atingirá o desempenho total somente após alguns ciclos completos de carregamento e descarga.

INFORMAÇÃO DE A CARGA
A 6 horas tempo de carga Bilpot (DC12V 1A)
LEDvermelho ON - Carregando
LEDverdeON - Carga total
LED vermelho e verde PISCANDO - Erro de carregamento
(Desligar-se automaticamente quando carregando)
(Verificar se a bateria foi instalada corretamente.)
(Verificar se o cabo USB foi inserido corretamente.)

CICLOS DE BATERIA
500ciclos(reserve de 60%depois de 500 ciclos)

INDICADOR DE BATERIA
O indicador da bateria mostra a capacidade de carga quando acende
LED verde ON - Nível Alto
LED vermelho ON - Nível Médio
LED vermelho PISCANDO - Nível Baixo

TIPO DE LÂMPADA
1 x LED Branco Cree XP-L HI

ACESSÓRIOS
Adaptador DC12V 1A (Incluído)
Correia de transporte (Incluída)

DIMENSÕES
Ø87mm x 264mm

PESO
770g (Com Bateria)

REPOSIÇÃO DE LÂMPADA
LED nunca precisa de ser substituído

IATENÇÃO
- Carregue a bateria de 3 em 3 meses se não for utilizada por longos períodos de tempo e depois de usa.
- A bateria recarregável irá atingir o desempenho total somente depois de algumas carregamentos/descargas e ciclo de descarga.
- Nunca deixe a bateria carregada mais de 5 dias, ta/pode reduzir a eficácia da bateria.
- Desligar-se automaticamente quando carregando.
- Sob circunstâncias Ideal Deve uma bateria sobrecarregada.
- Carregar antes de usar, apesar de ter sido entregue carregada.
- É recomendável utilizar/a lanterna de vez em quando para manutenção em boas condições.
- Nunca coloque a unidade do fogo e nunca desmonte em qualquer situação.
- Carga inversa não é aceitável.
- Não provoque curta-circuito da bateria, pode danificar em dano substancial.
- Nunca introduzir/objetos metálicos no curtocircuito no carregador.
- Nunca deixe a unidade em altas temperaturas enquatocarrega.
- O uso das baterias em condições extremas, tais como temperaturas extremas, ciclos longos, e carga ou descarga excessivas, pode afetar a vida útil da bateria.
- As baterias devem ser armazenadas em locais frescos secos.
- Assegurar não ponga peças suspecesdo fabricante.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

KENMERKEN
- IP: 4 CreeWhite LED - tot 1100 lumen
- 1000 meter extreem ver zenden voor zoekmissies
- Vier bedrijfsmodus: LOW, MED, HIGH, TURBO & 8Hz FLASH
- Dubbel zekering - werkt op een Li-ion oplaadbare batterij (inbegrepen) of op drie alkaline C batterijen (Niet inbegrepen)
- Directaansluiten om op te laden via DC12V adaptor
- Circuitbeveiliging tegen to small laden of overladen
- Vervangbare oplaadbaresbatterijte als back-up
- Het design voorkomt dat ie ook zakmag wegrolt.
- Solide beschermingt
  - 1m drop-impact
  - IP67 stof- en waterdicht

BEDIEN MO'
LAAG > MEDIUM > HOOG > TURBO > UIT
(1.5 sec indrukken voor BLIKKERPIEKMS)
(Druk UIT als de zaklamp langer dan 5 seconden in enmodelbinnengs modus BLIPS)

Nooit rechtstreeks in de lichtbron kijken of anderen ermee bijschijnen, dit kan blijvend letsels aan het menselijkeogen veroorzaken.
Laat de zaklamp nooit langer dan 5 seconden ontsteken zonder toezicht, dit kan aanleiding geven tot extreem hoge temperaturen achter.
Fixt gebruik van de batterij in extreme omstandigheden kan de levensduur beïnvloeden. Denk aan extreem hoge temperaturen, overladen of te weinig laden.
Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
Zorg ervoor dat u altijd de vervangende Onderdelen van de fabrikant gebruikt.

Om de oplaadbare batterij optimaal te gebruiken, moeten distributeurs het product elke 6 maanden na productie opladen.
Gebruikers dienen het product (elke 3 maanden op te laden als het langer tijd niet wordt gebruikt. De oplaadbare batterij bereiken pas volledig na enkele complete laad- en ontladecyc.
OPLADEINFORMATIE
6 uur oplaadtijd (DC12V 1A input)
Rode LED aan - aan het opladen
Groene LED aan - volledig opgeladen
Rode en groene LED knipperend - oplaadproblemen
(Zal automatisch uit worden de batterij wel is)
(Zorg ervoor dat de batterij correct is bevestigd.)
(Controleer of de USB kabel goed is aangesloten.)

BATTERIJCYCLUS
500 cycli (60% capacity na 500 cycles)

INDICATOR BATERIJVERMOGEN
Geeft de zaklamp aan staat is het batterijvermogen weergeven.
Groen LED aan – hoogvermogen
Rode LED aan – middum vermogen
Rode LED knipperend – laag vermogen

LAMP TYPE
1 x 8W L Hi Cree White LED

ACCESSORIES
DC12V 1A adaptor (Inbegrepen)
Draagriem (Inbegrepen)

AFMETINGEN
Ø87mm x 264mm

GEWICHT
770g (Inc. batterij)

LAMP VERVANGEN
De LED is ongeveer onbeperkt vervangen zwaardere,

K