FAVOUR

USER GUIDE
FOCO T2117

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

FAVOUR

1000 LUMENS
50H
FOCUS CONTROL
WHITE LED - TURBO
WHITE LED - HIGH
WHITE LED - MEDIUM
WHITE LED - LOW
WHITE LED - 8Hz FLASHING
USB RECHARGEABLE
CHARGING STATUS INDICATOR
2M DROP IMPACT
DUST PROOF & HIGH PRESSURE WATER RESISTANT

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
TURBO	1000 Lumens	10400cd	205m	4h		
HIGH	500 Lumens	5150cd	145m	7h		
MED	200 Lumens	2250cd	95m	15h	✓	✓
LOW	50 Lumens	630cd	50m	50h		
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	20h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

Battery Type 1 x 3.7V 18650 Li-ion Rechargeable Battery
(Be sure to use manufacturer's replacement battery part no R80129)

1. Unscrew end cap and remove it from the unit.
2. Insert a 3.7V 18650 Li-ion rechargeable battery.
3. Replace end cap back on.



HOW TO RECHARGE DIAGRAM

When the handheld becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the battery as soon as possible.

Battery Type 1 x 3.7V 18650 Li-ion Rechargeable Battery
(Be sure to use manufacturer's replacement battery part no R80129)
Charging Time 4hrs (DC5V 1000mA Input)

1. Rotate and slide down collar.
2. Connect the handheld to your PC, or an approved USB adaptor, a solar panel, a portable power bank or any other charging devices with an USB outlet, with the micro USB cable.
3. The Red LED indicator will light up to indicate charging has started. The Green LED indicator will light up when the battery has been fully charged.

Note:
- Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- The battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the battery charging status (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.
- Handheld turns off automatically when it is in charging status (with power connected).
- In preparation for unexpected battery shutoff, we recommend you to carry a spare charged battery.



ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- IPX Cree White LED – Up to 1000 Lumens
- Adjustable Beam by Single-hand Sliding Operation
- 2nd Generation Lens projects uncompromising Spot & Flood Beam
- 6-Mode Electronic Switch – LOW, MED, HIGH, TURBO&8Hz FLASHING
- Concealed Charging Jack
- Stores Plug-In Recharge by Micro USB
- LED Indicator Shows Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charge/over-Over-discharging
- Ideal Patrol/Scooter Professional and Everyday Tasks
- Rock solid Protection
  - 2m Drop-proof
  - IPx6 Dust Proof & High Pressure/Water Resistant

OPERATION
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
Long press 1 Sec for 8Hz FLASHING
(Press OFF if stays at any mode over 5 seconds)
[Slide Handle Special Flood Beam]

BATTERY TYPE
1 x 3.7V/18650mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery* (Included)

BATTERY POWER INDICATOR
(Green&Red Power Flashes when Fully Charged)
Red LED ON – Medium Power
Red LED FLASHING – Low Power

To keep rechargeable battery alive, distributors should recharge the product every 3 months after production.
Users should recharge the product every 3 months if it is not being used for a long time.
The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
If non-rechargeable battery are used, DO NOT recharge, otherwise there will be risk of explosion.

IMPORTANT
- Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time or recharge it after used.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- It is advisable to switch the uniform time to time in order to maintain the unit in good condition.
- Do not dispose of the unit in fire or domestic it underany condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack/Micro USB port.
- Nevehave the unit in extremely high temperature or whole charging.
- Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharge/over-overdischarged. Battery should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

/!\ WARNING
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- DANGER: Allow children to use tools LED light unless under the supervision of an adult. Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.
- The flashlight could become extremely hot after extended use. Switch LED off or to Low(Brightness Level) if the flashlight becomes too hot.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- IPX LED Cree Bianco – Fino a 1000 Lumens
- Fascio regolabile tramite scorrimento con una mano
- Lente di 2ª generazione per il fascio di luce concentrato e allargato
- Interruttore elettronico 5 funzioni
  - Bassa, Media, Alta, Tube e 8Hz
  - Lampeggiante
- Jacksper ricarica
- Presa diretta per ricarica microUSB
  - L'indicatore del LED mostra la capacità della batteria e lo stato di carica
- La protezione del circuito previene la batteria da sovra carica o sotto carica
- Funzionalità ideale per uso professionale e occasionale
- Protezione ai raggi solari
  - Protezione alla caduta fino2 metri
  - Protezione alla polvere ermetiche resistente all'acqua pressione dell'acqua IP66

TIPO DI LED
1 x IPX 1 LED Cree Bianco

CICLO DI BATTERIA
500cicli (80% dellacapacità dopo 1 500 cicli)

ACCESSORI
Caccia micro USB e cinturinoda trasporto (Incluso)

FUNZIONAMENTO
Bassa > Media > Alta > Turbo > Spento
(Premere alungo per 1,5 secondiperla funzione8Hz lampeggiante)
(Premere OFF ossi rimanesu qualsiasi funzione oltre 10 secondi)
[Slidewave (attenzioneSolo ai ranger passano dal fascio luce concentrato ad allargato)]

TIPO BATTERIA
1 x 3.7V 2600mAh 18650Li-ion Batteria ricaricabile* (Incluso)

Per mantenere la batteria ricaricabile funzionante, i distributori dovrebbero ricaricare il prodotto ogni 3 mesi dopola produzione. Gli utilizzatori dovrebbero ricaricare il prodotto ogni 3 mesi se non è usato per lungo tempo.La batteria ricaricabile avrà il pieno funzionamento solo dopo alcuni cicli di carica e scarica, se non si usano batterie ricaricabili, non tentare di ricaricarle, altrimenti si correrà rischio di esplosione.

INDICATORE DI PORTATA DELLA BATTERIA
Quando la torcia è nella funzione On viene mostrata il livellodella batteria(Luce rossa fad accesa - portata mediaLuce rossa Lad lampeggiante - bassa portata

DIMENSIONI
Ø74mm x 146mm

PESO
166g (Con Batteria)

SOSTITUZIONE DEL LED
R.LED non necessita di alcuna sostituzione

AVVERTENZE
- Non guardare direttamente la luce LED per più di pochi secondi.
- Non permettere ai bambini di usare il LEDse non sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere la batteria se non si usa la torcia per lungo periodo di tempo in sicurezza.
- La torcia potrebbe diventare estremamente calda dopo un uso intensivo. Spegnere la torcia o mettetela in funzione bassa luce sella torcia diventa troppo calda.

IMPORTANTE
- Ricaricare la torcia ogni 3 mesi se non usata per lungotempo
- Ricaricare prima dell'uso anche se la batteria è consegnata in uno stato di carica
- L'omogeneità nasce la torcia di tanto in tanto per mantenerla il dispositivo in buone condizioni
- Non avvicinare la torcia al fuoco o smontarla in qualsiasi condizione
- La carica opposta alla batteria della torcia non è ammessa
- Non cercare di creare cortocircuiti alla batteria, un danno permanente potrebbe verificarsi
- Non inserire oggetti metallici nel jack della torcia
- Non lasciare la torcia in alterntemperature durante la carica della batteria
- L'uso della batteria in condizioni estreme può pregiudicare la vita come ad esempio temperatura estreme, cicli molto ravvicinati di carica e discarica
- L'omogeneità nasce la batteria in luoghi freschi ed asciutti
- Assicurarsi di utilizzareparti di ricambio originali

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTERISTIQUES
- LED Cree blanc IPX – Jusqu'à 1000 Lumens
- Puissance réglable d'une seule main
- Lentilles 2ème generation: éclairage Spot/Floodlite
- Interrupteur électronique 5 fonctions: BAS, MOYEN, HAUT, TURBO et FLASH 8 Hz
- Chargeprocable
- Charge directe par micro-USBsUSB
- 7 Niveau LED: Affichet de la batterie et de la charge
- Protection du circuit: pour éviter la surcharge et la surdécharge
- Idéal: ideale pour un usage professionnel ou quotidien
- Protection:Hardiest efficace
  - Epreuve chocbasc à 2 m
  - Anti-poussière et résistante à l'eau IP66

FONCTIONNEMENT
Haut > Moyen > Haut > Turbo > OFF
(Longpressez 1 S: sec pour le mode FLASHING 8Hz)
(Pressez OFF si reste à l'impo'requel mode plus de 5 secondes)
[Tête glissante: pour éclairagedu feyerou de temptête]

TYPE DE BATTERIE
1 x batterie rechargeable 3.7V/2600mAh 18650 Li-ion* (Inclusive)

TYPE D'AMPOULE
1 x LED Cree Blanc IPX

Pour bien maintenir les piles rechargeables, le fiemtrieur devraitcharger la lampe après cela 6 mois lors deca fabrication. Le client devraitrechargerles produits tousles 3 mois si ne a rester sansusagemain lingue pérriode de temps. La batterie rechargeable atteindra son plein potentiel après quelques cycles charge/décharge. Ainsi, utilisez des piles non-rechargeables, NE LES RECHARGEZ PAS, il pourra avoirce risque d'explosion.

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
500 cycles (A reste le 80% de capacité après 500 cycles)

INDICATEUR DE PUISSANCE DE LABATTERIE
Il mainre litiel de la batterie après avoir allumé la commutateur Lumière rouge allumée: Puissance moyenne
Lumière rouge clignotante: Puissance faible

ACCESSOIRES
Micro-câble USB & sangleée transport (Inclus)

TAILLE
Ø74mm x 146mm

POIDS
166g (Avec batterie)

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
LEDs à jamais besoin d'être remplacé

ATTENTION
- Ne regardez JAMAIS directement la lampe à LED plus de quelques secondes.
- NE PEUVENT ÊTRE PAS aux enfants d'utiliser des appareils munis de LEDsauxsi a supervision d'un adulte.
- Retirez les batteries si vous n'utilisez pas la lampe à LED pendant une longue période or avant de la remiser.
- La lampepeut devenirchaudeapresl'usage lampe pérriodeé'usage, éteignez-ou ou abaissez l'intensitéflammeuses.

IMPORTANT
- Recharger la lampe de travail tous les 3 mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, ou recharger la après utilisation.
- Charger avantutilisation, bien que la batteriesoit livrée chargée.
- Il est recommandé d'utiliser l'unité de temps en temps afin de la maintenir en état.
- Ne pas jeter l'unité dans un feu or ni la démonter en aucun cas.
- La charge inversen'est pas autorisée.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Cela peut l'endommager de manière permanente.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le port de charge du/ou micro USB.
- Ne pas mettrelle l'unité à des temptérratures extrêmes pendantla chargement.
- L'utilisation de batteries étendues conditions extrêmes peutaffecterleur durée de vie (temperaturesexcêdenses, cycle profond,surcharge ou décharge excêdenses).
- Les batteries doivent être stockées dans un endroit propre et sec.
- Utilisezdes pièces de rechange d'origine.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- IPX Cree Weißlicht LED – bis zu 1000 Lumen
- Einstellbarer Lichtkegelper Einhandbedienung
- Linsedes2. Generation zeugt geöffnetes/ein Lichtstrahl&Flutlichtstrahl
- Elektronischer Schalter mit 5 Mod. – LOW, MED, HIGH, TURBO & Hz FLASHING
- Verdeckte Ladebuchse
- Direkteinschrien Aufladen per Micro-USB-Kabel
- LED-Anzeige zeigt Batterieausgleichstr und Ladestatusan
- Überspannungsschutz verhindert Überladungund Tiefentladungder Batterie
- Ideale Größe für die Hand, optimal für beruflichen Einsatz oder Alltagsgebrauch
- Benanderer Einsatz
  - Beschädigungen gegen Herunterfallen vonhöhe bis 2 Höhe
  - IP66 Beständigkeit gegenüberStaubund Hochdruckwasser

BATTERIEZYKLEN
500 Zyklen (Nach 1 – 80 % der Kapazität nach500 Zyklen)

LEUCHTMITTELTYP
1 x IPX 1 Creeweißlicht LED

GRÖSSE
Ø74mm x 146mm

BATTERIETYP
1 x 3.7V 2600 mAh 18650 wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie* (Im Lieferumfang enthalten)

BETRIEB
LOW > MED > HIGH > TURBO> OFF
(1,5 sec lang drücken für 8 Hz FLASHING)
(Ausschalten, falls die Taschenlampe mehr als5 Sekunden in irgendeinem Modus bleibt)
[Schiebegriffe für gebündelten Lichtstrahlbeider Flutlichtstrahl]

Um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, sollteeHerstellerdafür das Produkt nachder Herstellung alle 6 Monate aufladen.Die Benutzerdürfen das Produktalle 3 Monate aufladen, wenn es längerzeit nicht verwendet wird.Die wiederaufladbare Batterie erreicht ihre volle Leistung erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen.Wenn eine nicht wiederaufladbare Batterie verwendet wird, darf dieseNICHT aufgeladen werden, sonst besteht Explosionsgefahr.

BATTERIESTATUSANZEIGE
Zeigt den Batteriestatus, wenndie Taschenlampe eingeschaltet ist:
Rotes LED aus:Voll – rotitoser Betriebmittelstus
Rotes LED blinkt: – niedriger Batteriestatus

ZUBEHÖR
Micro-USB-Kabel & Trageschlaufe Tim Lieferumfang enthalten)

GEWICHT
166g(mit Batterie)

AUSTAUSCH LEUCHTMITTEL
LED muss nie ausgewechselt werden.

I WARNHINWEISE
- NICHT längere als einepaar Sekunden direkt indas LED-Licht schauen.
- Kinnen NICHT ertauben, dieLED-Lampeco verwenden, außer sie sind unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Batterien entfernen, falls die LED-Lampe längeres ZeitnichtbenutztwirdoderbeiLagerung.
- Die Taschenlampe könnte nach längerem Gebrauch extremheiß werden. Taschenlampe ausschalten oder eine niedrig gere Helligkeitsstufe einstellen, falls sieso heißwird.

WICHTIG:
- Laden Sie die Arbeitsleuchte alle 3 Monate auf, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet wird, oder laden Sieeinsatzbereit Gebrauch.
- Vor Benutzung laden, auch wenn Batterie geladen geliefert wird.
- Es wird empfohlen, die Einheit in Intervallen zu nutzen, um die Leistungsfähigkeitzu erhalten. Nach jeder Nutzung aufladen sowiewenn sie längere ab 3 Monatenlagert gestanden.
- Laden nicht wetterwenn und kaltentfalls nutzgen.
- Kurzschlussgilt nichtzulässig.
- Batterie nicht kurzschließen. Dies kann die Batterie dauerhaftbeschädigenden.
- Niemals metallische Fremdkörper in Ladebuchse der Arbeitslampe ein steckten.
- Arbeitslampe nicht niemals einem hohen Temperaturem beim Laden aussetzen.
- Verwendungvon Batterien unter Extrembedingungen, wie z. B. extreme Temperaturenoeinwechselnen Überladung oder Übermäßiges, kann sich auf die Lebensdauer auswirken.
- Batterieinnicht, dirt trocken Lagern.
- Nur original Ersatzteile ersetzen Ersatzteilverwenden.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS
- IPX Cree LED Blanco – Hasta 1000 Lumens
- Palanca regulable con una sola mano
- Lentes de2ª Generación,iluminación focal/remota
- Interruptor Electrónico de 5 modos: BAJO, MEDIO, ALTO, TURBO Y FLASH 8Hz
- Puerto de recarga oculto
- Carga directa para cómoMicroUSB
- LED indicador del estado de la batería y la carga
- El circuitoevita que la batería se sobrecargue o se descargue en exceso
- Tanuso ideal para profesionales y uso diario
- Protección duraty sólida
  - Prueba de caída de 2m
  - Prueba de polvo IP64y resistente a alta presión de agua

FUNCIONAMIENTO
BAJO > MEDIO > ALTO > TURBO > APAGADO
(Pulsación larga 1,5 segundos para activar modoFlash 8Hz)
(Pulsa OFF durante 5 segundosdesde cualquiermodo)
[Deslice el cabezal para ir a iluminación de foco o temporta]

TIPO DE BOMBILLA
1 x IPX 1 Cree LED Blanco

TIPO DE BATERIA
1 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion batería* recargable (Incluida)

Para mantener las pilas recargables, el distribuidorrebaterpirel producto a los 6 meses desu producción.Los usuarios deben recargar el producto cada 3 meses, si no se usodurante un largo periodode tiempo. La batería recargable alcanzará el rendimiento completodo después de unos ciclos completos de carga y descarga.Sino pilas no recargables, NO LAS RECARGUE, ya que conlo haber riesgo de explosión.

ACCESORIOS
Cable micro USB y correa de Transporte (Incluida)

CICLO DE VIDA DE LA BATERIA
500 ciclos (Conserva el 80% deesa capacidad después de 500 ciclos)

INDICADOR DE POTENCIA DE LA BATERIA
Muestra el estado de la batería después de quel cumplatuHorquilla sólo necesitó ser hizo necesitÓn- Modo ámeriaCar rojo parpadeante - Baja potencia

TAMAÑO
Ø74mm x 146mm

PESO
166g (Con Pilas)

RECAMBIO DE BOMBILLA
El LED nunca necesita ser reemplazado

ADVERTENCIA
- No mirardirectamente LAS LED durante mámdde unos segundos.
- No permita que los niños usen las luces de LED sin la supervisión de un adulto.
- Retire la pila si no va a usar la linternaeLED durante un largo periodo de tiempo O antesde guardarla.
- La linternaese calienta después de usarla durante una largaduración, ajústela a baja la intensidad de la luz.

IMPORTANTE
- Recargar el focoazada 3 meses si no se usa durante un periodoprolongado Ó ríempoo recargar después deesa uso
- Cargarantes deso uso, aunquella batería esté en alta devel de carga
- Es aconsejáble ccaria Interno direcciones cuando para mantenerlasen óptimas condiciones
- No arrojar al fuegoni desmontar ha ginlingún concepto
- No en posiblea Lacarga inversa
- No cortocircuitar la batería, puede resultar dañada deformo permanente
- No inserturnunca objetos extraños metálicosen el conector del foco
- Nunca lo dejo cargando bajo temperaturas altas extremas
- Usarla batería en extremas condicionespuede afectar a su vida útil, como temperaturas extremas, ciclo profundo y sobrecargas extremas y descargaexcesivas
- La batería debe almacenarse en un lugar frío y seco
- Usar piezasde recambiodel fabricante

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED Cree branco IPX – Até 1000 Lumens
- Pertícula regulável, com uma só mand
- Lentesseguda geração: iluminaçãofocos ou temporizada
- Interruptor eletrônico 5 funções: BAIXO, MÉDIO, ALTO, TURBO e FLASH 8 Hz
- Carrega oculta
- Carrega por cabo micro USB
- O LED indica o estadodela bateria e da carrega
- Protegida contra sobrecarga e descarga prolonga
- Tamanhoideal para utilizações profissional ou diária
- Protegeza solidez e eficaz
  - Testada queda de 2 m
  - IP66à prova de poeira & Resistente a forte pressãoa d'água

FUNCIONAMENTO
BAIXO > MÉDIO > ALTO > TURBO > OFF
(Pressione pro) engadamente 1 Sec para 8Hz FLASHING)
[Carregar na haste designe em qualquer modo que entrega durante 5 segundos]
[Deslizeto: ndeal para iluminação foco ou temporizada]

TIPO DE PILHA
1 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Bateria* recarregável (Incluída)

CICLO DE VIDA DA BATERIA
500cicli (Conserva80% bateria depoisdi500 cicli)

Recarregar a unidade não vendidas cada 6 mesesa partir a data de produção.Consulte etiqueta datade produção na embalagem.Se forem usadas pilhasnão recarregáveis, não recarregue, risco d'explosão

INDICADOR DE POTÊNCIA DA BATERIA
Mostra o estadodela bateria depois aliviação Luzvermelha acesa- Meia potência Luzvermelha piscante-Pilna potência

TIPO DE LÂMPADA
1 x LED Cree branco IPX.

ACESSÓRIOS
Cabo micro USBe1 alça de transporte (Incluídas)

DIMENSÕES
Ø74mm x 146mm

ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED acesa mais que algumassegundos
- Não deixe as crianças utilizar, sema presençaDe adultos
- Retire as baterias quandoa lanterna não for usada por usada por mais tempo ou antes de guardá-la
- La lanterna pode aquecer depois de a usar durante muitotempo. Baixe a intensidade ou apague-a

PESO
166g (Com Pilhas)

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA
O LED nunca precisa de ser substituída

IMPORTANTE
- Recarregue a luz de trabalho a cada 3 mesesse não estiver sendo usadapor um longo período de tempo,ou recarregue-a depois de usada.
- Carregar antes do uso, embora a lanterna seja fornecida em estado carregado.
- É recomendável, usar a unidade de tempos em tempos para manter a unidade em boas condições.
- Não defie a unidade no fogoou dentro ou sob qualquer circuito
- O carregamento inverso não é aceitável.
- Não faça curto circuito da bateria. Pode resultar em danos por mesmotes na bateria.
- Nunca insira nenhum objeto metálico estranho na tomada de carga da luz de trabalho.
- Nunca deixe a unidadeem temperaturas extremamente altas durante o carregamento.
- Usar bateria em condições extremas pode afetar avida útil, como temperaturas extremas, ciclo profundo e sobrecarga extremas ou sobrecarregada.
- A bateria deveser armazenada em local fresco e seco.
- Certifique-se de usar as peças de reposição do fabricante.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

SPECIFICATIES
- IPX witte Cree LED – Tot 1000 Lumen
- Lichtschuifmil gemakkelijk met één hand aan te sturen
- Zoomgenerator lens projecteertperfecte lichtbundels
- 5 standen elektronische schakelaar – LOW, MEDIUM, HIGH, TURBO, 8 Hz knipperstand
- Meegeleverde oplaadaansluiting
- Directoverslaatlog om op de laatste micro USB
- LED lampjes geven de capaciteit en laadstatuswee r
- Beveiligt stroomcircuitvoorkomt overladen of teveel lang
- Ideaal handformaat voor professionele kosten en dagelijks gebruik
- Aarde beschermking
  - Valbestendig tot 2m
  - IP66 stoft- en waterbestendig

BEDIENING
LOW > MEDIUM> HIGH > TURBO > OFF
(7 sec. ingedrukhoudenvoor knipperstand)
(Druk 2 seconden in om kopaalde stand, gaat de lamp uit bij uitvrijgedoeknee drukken)
[Verschuif de kopvoorde lampvoorhet instellen vande Zichtbaaldel]

TYPE LAMP
1 x witte IPX Cree LED

BATTERIJEN
1 x 3.7V 2600 mAh 18650 Li-ion opnoudbare batterij* (Inclusief)

Om de batterij in goede staatte houden, dienen distributeurs de lamp elke 6 maanden opnie laden.Consumenten dienen de lamp elke 3 maanden op te laden als de lamp langeren tijd niet gebruikwordt.Deopnaduurre batterij bereikt de beste prestatieeerst dan een aantal keer volledig opgeladen en ontladen is. A.Leer een niet-oplaadbare batterijwordt gebruikt, probeer deze dan niet opnie laden.Hierdoor ontstaatexplosiegevaar.

BATTERIJ INDICATOR
(aan de status van de batterij, een nadat delampje ingeschakeld
Rode LED brandt: Medium power
Rode LED knipperd: Lage power

BATTERIJ LEVENSDUUR
500 laadcycli (-80%capacitetstestert na 500 cycli)

ACCESSOIRES
Micro USB kabel en draagriemje (Inclusief)

AFMETINGEN
Ø74mm x 146mm

GEWICHT
166gr (Met batterij)

VERVANGEN LAMP
LED lamp hoeft nooitvervangen te worden

I WAARSCHUWING
- Kijk niet langer dan enkeele seconden rechtstreeks in de LED lamp
- Dezeapparatuur gaan speelgoed. Gebruik door kinderen alleen onder toezichtvan een volwassene.
- Verwijder de batterijen indien dat langere tijd niet gebruikwenst
- De voeiamp kan erzonen heerwarmte na intensief gebruik. Schakelde zakamp uitofzetop een lager niveau als hijte heet wordt.

BELANGRIJK
- Als de lamp langeretijd niet gebruikt wordt, laad hemdoor technieel2 maanden gewoonfeit bijhoud van de batterij
- Opdatonnoor gebruik, ook al is de batterij reeds voorgeladen
- Het is niet te raden omdeze unit regelmatig te gebruiken, om deze in goede condiefte te houden.
- Laadtook regelmatig de cel op, als deze langer dan 3 maanden niet gebruikwordt.
- Gooi de batterijen niet in het vuur of laad deze niet uit elkaar, onder welke omstandigheden danoook
- Omeeen opladen is niet toegestaan
- Voorzorgsk geen kortsluiting. Dit kan permanente schade aan de batterij veroorzaken
- Plaats geen vreemde metalen objectten in de micro USB poort van deverlichtgeb.
- Laat de werk lightnoot op in extremen hoge temperaturen
- Batterijen gebruikenin extreme condities,zoals extreme temperaturen, diep oladaan of extreem overladen, kunnde levensduur van de batterij beïnvloeden
- Batterijen dienen op een koele en droge plaats bewaard tewerden
- Gebruik originelevervangdeelterver vanging

K