

Intellicharger i2 Návod k použití

Intellicharger i2 je univerzální, automatická nabíječka kompatibilní s téměř všemi nabíjecími bateriemi, čímž je eliminována potřeba vlastnit několik nabíječek. Nabíječka i2 je schopna automaticky identifikovat Li-ion, Ni-MH a Ni-Cd nabíjecí baterie a aplikovat příslušné nabíjecí módy (Konstantní nabíjecí proud (CC), Konstantní nabíjecí napětí (CV) a Udržovací nabíjení). Obě mikroprocesorem ovládané nabíjecí pozice jsou schopné monitorování a nabíjení baterií nezávisle. Navíc, žluté LED indikují stav nabíjení, zobrazuje se stav baterie a nabíjecího procesu. i2 je zcela nová vysoce vyspělá elegantní nabíječka. Je jednoduchá jak pro vkládání, tak i pro detekci a nabíjení.

Vlastnosti:

- Schopna nabíjet dvě různé baterie současně
- Obě nabíjecí pozice lze monitorovat a nabíjet nezávisle
- Automaticky identifikuje nabíjecí baterie Li-ion, Ni-MH a Ni-Cd
- Disponuje třemi nabíjecími módy (CC, CV a Udržovací nabíjení)
- Automaticky zjišťuje stav baterie a zvolí příslušné napětí a nabíjecí mód
- 3 LED diody zobrazují nabíjecí progres pro každou baterii
- Automaticky zastavuje nabíjecí proces po jeho ukončení
- Ochrana proti nesprávnému vložení baterií
- Optimální odvod tepla
- Certifikována jak RoHS tak CE



Specifikace:

- Vstupní napětí: AC 100-240V 50/60Hz nebo DC 12V
- Vstupní výkon: 8W
- Výstupní napětí: 4.2V $\pm 1\%$ / 1.48V $\pm 1\%$
- Výstupní proud: 0.5Ax 2
- Rozměry: 132mm * 70mm * 35mm
- Hmotnost: 104g (bez baterií a síťového kabelu)
- Kompatibilní s:
Li-ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, C

Postup při použití:

1. Vsuňte jeden konec síťového kabelu nebo nabíjecího auto-adaptéru do vstupu nabíječky. Druhý konec kabelu zastrčte do síťové zásuvky nebo do zásuvky cigaretového zapalovače ve vašem vozidle. Žluté LED indikující stav baterií se rozsvítí a nabíječka spustí rychlý test. Žluté LED indikátoru automaticky zhasnou jakmile je test ukončen.
2. i2 má dvě nabíjecí pozice. V každé pozici lze nabíjet nezávisle nabíjecí baterie s různým chemickým složením a napětím.
3. **Poznámka:** i2 je schopna nabíjet jen 3,7V Li-ion nabíjecí články nebo 1,2V, Ni-MH/Ni-Cd nabíjecí baterie. viz seznam baterií uvedený výše.
Při vkládání baterie s ujistěte, že jejich póly odpovídají označením v bateriových pozicích nabíječky. Nesprávně vložené baterie budou mít za následek aktivaci obvodu opačného vložení baterií a indikátor stavu baterií začne rychle blikat. V tom případě vložte baterie správným způsobem.
4. Když jsou dvě baterie nabíjeny současně, každou z nabíjecích pozic teče maximální výstupní proud 0,5A. Když je baterie nesprávně vložena, nebo to není nabíjecí baterie, tři žluté LED indikátoru začnou blikat, aby upozornily uživatele.

Upozornění: Protože je nabíjecí proud relativně vysoký (0,5A), není doporučeno nabíjet 10440 & 15266 Li-ion baterie.

Bezpečnostní instrukce:

1. Při nabíjení odlišných typů baterií (např. Li-ion 26650 a AAA) vždy zajistěte pevný kontakt mezi oběma póly baterie a kontakty uvnitř nabíjecí pozice.
2. Nabíječka je určena jen k nabíjení nabíjecích baterií Li-ion, Ni-MH a Ni-Cd. Nikdy nepoužívejte i2 pro jiné typy baterií, protože by to mohlo mít za následek výbuch, prasknutí nebo vytečení baterie s následek poškození majetku případně zranění.
3. Nabíječka i2 by měla být použita uvnitř budovy nebo motorového vozidla. Nevystavujte nabíječku vodě, vysoké vlhkosti a nízkým nebo vysokým okolním teplotám.
4. Nabíječku nerozdělávejte ani neupravujte,
5. Děti ve věku do 18 let by měly používat nabíječku za dohledu dospělé osoby.
6. Bezpečná provozní teplota nabíječky je mezi 0°C -- 40°C.
7. Nepoužívejte, ani neskladujte nabíječku v blízkosti otevřeného ohně, přímých slunečních paprsků, topidel ani v blízkosti jiných zdrojů vysokých teplot.

Záruční podmínky:

- I. Společnost EUROLAMP s.r.o. poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli.
- II. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
 1. mechanickým poškozením
 2. zásahem nepovolané osoby (včetně uživatele - spotřebitele)
 3. neodvratitelnou událostí (živelní pohromou, bleskem, požárem atd.)
 4. běžným opotřebením
 5. nedodržením pokynů v návodu k obsluze
- III. Závady vzniklé během záruční doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.
- IV. Práva z této záruky lze uplatnit v místě prodeje nebo přímo u výhradního dovozce, což je firma EUROLAMP, s.r.o.
- V. Záruční lhůta se prodlužuje za předpokladu, že byla záruka řádně a včas uplatněna, o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl nakupující po skončení opravy vyzván zařízení převzít zpět. Přejeme Vám dlouhodobou spokojenost při používání svítlen společnosti NITECORE

Výhradní zástupce pro ČR: EUROLAMP s.r.o., provozovna: Čs.armády 1081, 684 01 Slavkov u Brna
Tel/fax: +420 545 215 712, e-mail: eurolamp@eurolamp.cz , www.eurolamp.cz