

NÁVOD K OBSLUZE

Svítilna FAVOUR T2417



Klíčové vlastnosti:

- XHP Cree White LED – až 12.000 lumenů
- Vhodné pro armádu, policii, záchranáře, lovce apod.
- Ochrana proti přehřátí
- Zapnutí/vypnutí jedním tlačítkem
- Otočný volič světelných režimů – 5 úrovní svítivosti, blikání, zámek
- Nabíjecí konektor v těle svítilny
- LED indikace stavu baterie / nabíjení
- Ochranné obvody proti přebíjení / podvybití baterie
- Výměnná baterie
- Odolnost proti pádu z 1 metru
- Odolnost proti vodě a prachu

Baterie:

- 1 x 7,4V 7800mAh Li-ion nabíjecí baterie
- Životnost 500 cyklů (60% kapacity po 500 cyklech)
- Doporučení: při dlouhodobém skladování vyjměte baterii ze svítilny. Alespoň jednou za 3 měsíce baterii dobijte.

Nabíjení:

- doba do plného nabití 9h (12V 2A nabíječka)
- po připojení nabíječky do nabíjecího konektoru se svítilna automaticky vypne
- červená LED svítí – probíhá nabíjení
- zelená LED svítí – plně nabit
- LED bliká červeno-zeleně – chyba nabíjení nebo baterie
- po nabití baterie odpojte nabíječku od svítilny

LED indikace stavu baterie:

- Po zapnutí svítilny
- Zelená LED svítí – baterie nabitá
- Červená LED svítí – z poloviny vybitá baterie
- Červená LED bliká – nízká úroveň baterie

Zdroj světla:

- 4 x XHP Cree White LED

Příslušenství:

- DC 12V 2A nabíječka
- Ramenní popruh

Rozměry a hmotnost:

- 94mm x 269mm
- 1318g (včetně baterie)

Důležitá upozornění:

- Před prvním použitím svítilny nabijte baterii. Po cca 3 nabíjecích cyklech baterie dosáhne své nominální kapacity.
- Svítilnu nevhazujte do ohně ani ji nerozebírejte
- Nezkratujte póly baterie
- Nevkládejte cizí předměty do nabíjecího konektoru svítilny
- Při nabíjení baterie nevystavujte svítilnu vysokým teplotám
- Svítilnu skladujte na suchém a chladném místě